

GQVR-6900CJ, GQVR-7900CJ, GQVR-6160CJ, GQVR-7160CJ

# Цифровой пентаплексный видеореги­стратор GSP

Удаленный и многоуровневый доступ, дополнительно – программное обеспечение для удаленного доступа CMS, RMS; управление PTZ и детектор движения. Сжатие M-JPEG/MPEG-4. Графический интерфейс, русификация. Установка до 3 HDD емкость по 500 Гб, встроенный DVD-RW, ИК-пульт управления – в комплекте. Запись данных – HDD, DVD-RW, USB; интерфейс RS-485, RS-422. Сетевой доступ TCP/IP. Пентаплекс. Встроенный матричный коммутатор.



## GQVR-6900CJ

Цифровой 9-канальный пентаплексный видеореги­стратор, разрешение (общая скорость записи): 360 × 288, 720 × 288 (100 кадров в секунду), 720 × 576 (50 кадров в секунду), скорость вывода – реальное время. Видео LOOP OUT – 9 каналов. Регистрация аудио – 4 канала. ALARM Вход/Выход – 9/4. Видеовыход – композитный (BNC), VGA, S-VIDEO, композитный (BNC) 2 шт. (матричный коммутатор).



## GQVR-7900CJ

Цифровой 9-канальный пентаплексный видеореги­стратор, разрешение (общая скорость записи): 360 × 288 (225 кадров в секунду), 720 × 288 (200 кадров в секунду), 720 × 576 (100 кадров в секунду), скорость вывода – реальное время. Видео LOOP OUT – 9 каналов. Регистрация аудио – 4 канала. ALARM Вход/Выход – 9/4. Видеовыход – композитный (BNC), VGA, S-VIDEO, композитный (BNC) 4 шт. (матричный коммутатор) и тревожный (SPOT).



## GQVR-6160CJ

Цифровой 16-канальный пентаплексный видеореги­стратор, разрешение (общая скорость записи): 360 × 288 (200 кадров в секунду), 720 × 288 (100 кадров в секунду), 720 × 576 (50 кадров в секунду), скорость вывода – реальное время. Видео LOOP OUT – 16 каналов. Регистрация аудио – 4 канала. ALARM Вход/Выход – 16/4. Видеовыход – композитный (BNC), VGA, S-VIDEO, композитный (BNC) 2 шт. (матричный коммутатор).



## GQVR-7160CJ

Цифровой 16-канальный пентаплексный видеореги­стратор, разрешение (общая скорость записи): 360 × 288 (400 кадров в секунду), 720 × 288 (200 кадров в секунду), 720 × 576 (100 кадров в секунду), скорость вывода – реальное время. Видео LOOP OUT – 16 каналов. Регистрация аудио – 4 канала. ALARM Вход/Выход – 16/4. Видеовыход – композитный (BNC), VGA, S-VIDEO, композитный (BNC) 4 шт. (матричный коммутатор) и тревожный (SPOT).



# GQVR-6900CJ, GQVR-7900CJ, GQVR-6160CJ, GQVR-7160CJ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GQVR-6900CJ	GQVR-7900CJ	GQVR-6160CJ	GQVR-7160CJ
Видеовход (композитный)	9		16	
Видеовыход (композитный)	1			
Видеовыход (композитный, SPOT)	-	1	-	1
Видеовыход (композитный, матричный коммутатор)	2	4	2	4
Видеовыход (S-VIDEO)	1			
Видеовыход (VGA)	1			
Видеовыход (композитный, сквозной)	9		16	
Скорость вывода, кадров в секунду	225		400	
Скорость записи (704 × 576), кадров в секунду	50	100	50	100
Скорость записи (704 × 288), кадров в секунду	100	200	100	200
Скорость записи (352 × 288), кадров в секунду	100	225	200	400
Сжатие	M-JPEG / MPEG-4			
Аудиовход	4			
Аудиовыход	1			
Порт RS-485, RS-422	1 / 1			
Порт USB 2.0	3			
Жесткие диски до 500 Мб (SATA)	3			
Привод CD-RW / DVD-RW	DVD-RW			
Тревожный вход	9		16	
Тревожный выход	4			
Доступ по сети	TCP/IP			
Питание	220В AC			
Размеры, мм	430.0 × 385.1 × 88.9			
Вес, кг	~ 8.0			
Примечание	Удаленный и многоуровневый доступ (CMS, RMS). Графический пользовательский интерфейс. Пентаплекс. Встроенный матричный коммутатор.			



Дизайн и спецификация вышеуказанных моделей могут быть изменены без дополнительных уведомлений

**ООО Фирма ВидеоСКАН**  
129626, г. Москва,  
ул. Староалексеевская,  
д. 5, офис 105  
Тел./Факс (495) 771-6720  
www.videoscan.msk.ru  
www.cnbtec.ru  
www.colorcamera.ru  
e-mail: cctv@videoscan.msk.ru  
e-mail: mail@cnbtec.ru  
e-mail: mail@colorcamera.ru

**ООО БИК-Информ**  
198020, г. Санкт-Петербург,  
ул. Бумажная, д. 9, офис 201-209  
117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2А,  
стр. 1, офис 118  
Тел./Факс (812) 447-9555,  
(495) 645-2392  
www.bic-inform.ru  
www.bic-video.ru  
e-mail: bic@bic-inform.ru  
e-mail: msk@bic-inform.ru

**ООО Микровидео Группа**  
www.mvcctv.ru  
e-mail: info@microvideo.ru

**Фирма СИСТЕМА**  
123022, г. Москва,  
Звенигородское шоссе, д. 3  
Тел./Факс (495) 771-6722  
www.systemasb.ru  
e-mail: zakaz@systema.msk.ru